



उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

संस्करण 7.0 — 8.0+

आपका स्मार्ट कॉल फ़िल्टर

सामग्री

1. क्या है	3
2. आवश्यकताएं और संगतता	3
3. पहली स्थापना	4
4. मुख्य इंटरफ़ेस	5
5. सामान्य सुरक्षा	5
6. मोड	6
7. अवरुद्ध कॉल का रजिस्टर	7
8. स्वचालित शेड्यूलिंग	8
9. होम स्क्रीन वजेट	9
10. उन्नत सेटिंग्स	10
11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	10
12. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा	12

3. पहली स्थापना

पहली बार खोलने पर, आपको कुछ सरल चरणों में मार्गदर्शन करता है।

1

सहमतस्वीकार करें

गोपनीयता नीति पढ़ें और स्वीकार करें।

2

अनुमतियां दें

संपर्क, फोन स्थिति, कॉल लॉग, और कॉल उत्तर देने की अनुमतियां।

3

कॉलर ऐप के रूप में सेट करें

10+ पर, को सस्टिम सेटगिंस में कॉलर ऐप के रूप में सेट करें।

4

बैटरी अनुकूलन

को बैटरी अनुकूलन से बाहर रखने की अनुमति दें।

5

सुरक्षा सक्रिय करें

मुख्य स्क्रीन पर सुरक्षा स्वचि चालू करें।

सुझाव: यदि आप ऐप को अनइंस्टॉल और रीइंस्टॉल करते हैं, तो को फिर से कॉलर ऐप के रूप में सेट करना पड़ सकता है।

4. मुख्य इंटरफ़ेस

की मुख्य स्क्रीन इन क्षेत्रों में विभाजित है:

क्षेत्र	विवरण
सुरक्षा स्थिति	हरा बटु = सक्रिय, ग्रे = निष्क्रिय।
मोड स्थिति	सुरक्षा स्थिति के नीचे दिखाता है।
काउंटर	आज की और कुल अवरोद्ध कॉल।
बटन	सेटिंग्स, रजिस्टर, और ऐप जानकारी।

5. सामान्य सुरक्षा

सक्रिय होने पर, संपर्क सूची में नहीं होने वाले सभी इनकमिंग कॉल ब्लॉक हो जाते हैं।

इनकमिंग कॉल का प्रवाह

घटना	परिणाम
संपर्क सूची में नंबर	कॉल सामान्य रूप से गुजरती है।
संपर्क सूची में नहीं	कॉल चुपचाप अस्वीकार और लॉग की जाती है।
अज्ञात नंबर	केवल तभी ब्लॉक जब सेटिंग्स में सक्रिय हो।
कॉल (आदि)	कभी ब्लॉक नहीं होती।

महत्वपूर्ण: कॉल (, , आदि) द्वारा कभी ब्लॉक नहीं की जाती है।

6. मोड

मोड सब कुछ ब्लॉक करता है, केवल पसंदीदा संपर्कों (स्टार) को अनुमत देता है।

कब उपयोग करें

- मीटिंग के दौरान: केवल वशिष्ट लोगो से कॉल।
- छुट्टी पर: केवल परिवार से संपर्क।
- अधिकतम सुरक्षा: सामान्य सुरक्षा से अधिक चयनात्मक।

पसंदीदा संपर्क कैसे सेट करें

1	संपर्क खोलें अपने फोन का संपर्क ऐप खोलें।
2	एक संपर्क चुनें वह संपर्क खोलें जिसे बनाना चाहते हैं।
3	पसंदीदा में जोड़ें नाम के बगल में स्टार आइकन पर टैप करें।
4	सभी के लिए दोहराएं सभी संपर्कों के लिए स्टार जोड़ें।
5	मोड सक्रिय करें में मोड स्विच चालू करें।

मोड के लिए सामान्य सुरक्षा सक्रिय होना आवश्यक है।

7. अवरोद्ध कॉल का रजिस्टर

हर अवरोद्ध कॉल ब्लॉकगि से पहले दर्ज होती है, जो सभी प्रवर्षिटियों की गारंटी देती है।

फील्ड	विवरण
नंबर	अवरोद्ध कॉल का फोन नंबर।
नाम	संपर्क सूची में होने पर संपर्क का नाम।
दिनांक और समय	कॉल का सटीक टाइमस्टैम्प।
कारण	संपर्क में नहीं, अज्ञात नंबर, या पसंदीदा में नहीं।
नंबर जानकारी	देश, ऑपरेटर और नंबर प्रकार।

उपलब्ध क्रियाएं

वापस कॉल करें: सूची से सीधे कॉल करें।

एक प्रवर्षिटि हटाएं: देर तक दबाकर हटाएं।

सब साफ करें: ऊपर दाईं ओर मेनू से।

नर्रियात करें: प्रारूप में।

8. स्वचालति शेड्यूलगि

सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए सुरक्षा (और मोड) की स्वचालति सक्रियता और नष्क्रियता शेड्यूल करें।

- 1 सेटगि्स खोलें**
मुख्य स्क्रीन पर सेटगि्स बटन टैप करें।
- 2 शेड्यूलगि चुनें**
दो स्वतंत्र अनुभाग: सुरक्षा शेड्यूलगि और शेड्यूलगि।
- 3 शेड्यूलगि सक्रिय करें**
इच्छति शेड्यूलगि सक्रिय करने के लिए स्विच का उपयोग करें।
- 4 दिन कॉन्फ़िगर करें**
सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए प्रारंभ और समाप्ति समय निर्धारित करें।
- 5 सहेजें**
निर्धारित समय पर सुरक्षा स्वचालति रूप से सक्रिय और नष्क्रिय होगी।

उदाहरण: सोमवार से शुक्रवार 09:00 से 18:00 तक सुरक्षा सक्रिय।

नोट:

स्वचालति सक्रियता और नष्क्रियता निर्धारित समय के 30 सेकंड के भीतर होती है। थोड़ी देरी सामान्य है और डेविडस के मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण पर निर्भर करती है।

9. होम स्क्रीन वजिट

वजिट आपको ऐप खोले बना सुरक्षा की नगिरानी और नयित्रण करने देता है।

दखाई जाने वाली जानकारी

- सुरक्षा स्थिति: शील्ड आइकन + सुरक्षा सक्रिय या नषि्क्रयि।
- मोड पंक्ति (केवल तभी जब दोनों सक्रिय हों)।
- आज की अवसुद्ध कॉल काउंटर।
- एक टच में सक्रिय/नषि्क्रयि बटन।

वजिट कैसे जोड़े

1

होम स्क्रीन पर दबाए रखें

खाली स्थान पर उंगली दबाए रखें।

2

वजिट चुनें

मेनू में वजिट पर टैप करें।

3

खोजें

उपलब्ध वजिट में खोजें।

4

होम स्क्रीन पर खींचें

वजिट दबाएं और इच्छति स्थान पर खींचें।

यदरीसुटार्ट के बाद वजिट अपडेट नहीं होता, तो इसे हटाकर फरि से जोड़ें।

10. उन्नत सेटगिंस

सेटगि	विवरण	डिफॉल्ट
अज्ञात नंबर ब्लॉक करें	छपि नंबरों को भी ब्लॉक करता है।	सक्रिय
सुरक्षा शेड्यूलिंग	नर्धारित समय पर स्वचालित सुरक्षा।	नष्क्रिय
शेड्यूलिंग	नर्धारित समय पर स्वचालित मोड।	नष्क्रिय

11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या और कॉल ब्लॉक करता है?

नहीं। केवल पारंपरिक टेलीफोन कॉल फ़िल्टर करता है।

फोन एक पल के लिए बजता है। क्या यह सामान्य है?

, और पर ब्लॉकगि 0.5 सेकंड में होती है।

क्या मैं अज्ञात नंबर ब्लॉक कर सकता हूं?

हां। सेटगिंस में अज्ञात नंबर ब्लॉक करें सक्रिय करें।

क्या रीस्टार्ट के बाद काम करता है?

हां। हर रीस्टार्ट के बाद स्वचालित रूप से पुनः सक्रिय होता है।

रजिस्टर कैसे हटाएं?

रजिस्टर खोलें, मेनू पर टैप करें और सब साफ करें चुनें।

क्या मेरा डेटा एकत्र करता है?

नहीं। डेटा केवल डिवाइस पर स्थानीय रूप से सहेजा जाता है।

कनि डिवाइस पर सबसे अच्छा काम करता है?

, , पर प्री-रगि ब्लॉकगि। , पर 0.5 सेकंड में।

क्या मैं हर दिन के लिए अलग समय शेड्यूल कर सकता हूं?

हां। शेड्यूलिंग में सप्ताह के हर दिन के लिए अलग समय सेट करें।

12. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

गोपनीयता को केंद्र में रखकर बनाया गया है।

डेटा प्रकार	कहां सहेजा जाता है	साझा
अवरुद्ध कॉल का फोन नंबर	डविइस पर स्थानीय डेटाबेस	कभी नहीं
संपर्क नाम	डविइस पर स्थानीय डेटाबेस	कभी नहीं
संपर्क सूची	सहेजी नहीं — केवल कॉल के दौरान जांची	कभी नहीं
उपयोग डेटा	एकत्र नहीं किया जाता	कभी नहीं
स्थान	एकत्र नहीं किया जाता	कभी नहीं

अनुमतियां और कारण

अनुमति	कारण
—	संपर्क सूची में नंबर जांचना।
—	इनकमिंग कॉल का पता लगाना।
—	कुछ डविइस पर नंबर प्राप्त करना।
—	अवरुद्ध कॉल समाप्त करना।
—	सक्रिय सेवा अधिसूचना (13+)।
—	रीस्टार्ट के बाद सुरक्षा पुनः सक्रिय करना।

अधिक जानकारी के लिए ../- पर पूरी गोपनीयता नीति देखें।