



用户指南

版本 7.0 — Android 8.0+

您的智能来电过滤器

目录

1. PraeVIP 是什么	3
2. 要求与兼容性	3
3. 首次安装	4
4. 主界面	5
5. 普通保护	5
6. VIP 模式	6
7. 已拦截通话记录	7
8. 自动计划	8
9. 主屏幕小组件	9
10. 高级设置	10
11. 常见问题	10
12. 隐私与数据安全	12

1. PraeVIP 是什么

PraeVIP 是一款 Android 应用，可自动拦截所有来自通讯录以外号码的来电，手机完全不会响铃。由 RMSistemi 开发，专为需要完全掌控来电的用户设计。

- 静音拦截: 未知来电在手机响铃前即被拒接 (Android 10+) 。
- VIP 模式: 拦截所有来电，仅允许收藏联系人 (星标) 的来电。
- 完整记录: 每次被拦截的通话均记录号码、姓名、日期、时间和原因。
- 计划设置: 为每周每天设置保护自动开启和关闭的时间。
- 小组件: 在主屏幕一键开启或关闭保护。
- 完全隐私: 不向外部服务器传输任何数据，所有内容留在您的设备上。

2. 要求与兼容性

要求	详情
操作系统	Android 8.0 (Oreo) 或更高版本
推荐版本	Android 11、12、13、14
响铃前拦截	需要 Android 10+ 及来电显示应用角色
存储空间	不足 10 MB
网络连接	不需要
Google 账号	不需要

兼容设备：Samsung、Google Pixel、Motorola、Xiaomi、Nokia、Sony、OnePlus、OPPO、Huawei 及其他 Android 品牌。

在 Samsung OneUI、Xiaomi MIUI 和 Huawei EMUI 上，来电显示角色可能不可用。在这些情况下，PraeVIP 会自动使用被动模式：手机可能在拦截前短暂响铃 (约 0.5 秒) 。

3. 首次安装

首次启动时，PraeVIP 将通过几个简单步骤引导您完成设置。

1	接受同意 阅读并接受隐私政策。PraeVIP 不收集或传输任何数据。
2	授予权限 联系人、电话状态、通话记录和接听电话权限。
3	设为来电显示应用 在 Android 10+ 上，将 PraeVIP 设为系统设置中的来电显示和骚扰拦截应用。
4	电池优化 允许 PraeVIP 不受电池优化限制，确保后台服务持续运行。
5	启用保护 返回主屏幕并开启保护开关。

提示：如果您卸载并重新安装应用，可能需要重新将 PraeVIP 设为来电显示应用。

4. 主界面

PraeVIP 主屏幕分为以下区域：

区域	说明
保护状态	绿点 = 已启用，灰色 = 已停用。
VIP 模式状态	显示在保护状态下方。
计数器	今日及总计已拦截通话数。
按钮	设置、记录和应用信息。

5. 普通保护

启用后，所有来自通讯录以外号码的来电均被拦截。

来电处理流程

事件	结果
号码在通讯录中	来电正常接通，手机正常响铃。
号码不在通讯录中	来电被静音拒接并记录到日志。
匿名号码	仅在设置中启用拦截匿名来电时才拦截。
VoIP 通话（WhatsApp 等）	永不拦截，始终放行。

重要：VoIP 通话（WhatsApp、Telegram、Signal 等）永远不会被 PraeVIP 拦截。

6. VIP 模式

VIP 模式拦截所有来电（包括通讯录联系人），仅允许标记为收藏（星标）的联系人来电。

使用场景

- 会议期间：只希望特定人员能联系到您。
- 度假时：只希望家人能联系到您。
- 最高保护：比普通保护更具选择性。

如何设置收藏联系人

1	打开联系人 打开手机联系人应用。
2	选择联系人 打开要设为 VIP 的联系人。
3	添加到收藏 点击姓名旁边的星标图标。
4	对所有 VIP 重复操作 为所有 VIP 联系人添加星标。
5	启用 VIP 模式 在 PraeVIP 中开启 VIP 模式开关。

VIP 模式需要先启用普通保护。

7. 已拦截通话记录

每次拦截通话在执行拦截前即被记录，确保不会遗漏任何记录（包括手机来电）。

字段	说明
号码	被拦截通话的电话号码。
姓名	通讯录中的联系人姓名（如有）。
日期和时间	通话的精确时间戳。
原因	不在通讯录中、匿名号码或不在收藏中。
号码信息	国家、运营商和号码类型（来自 libphonenumber）。

可用操作

- 回拨: 点击号码或姓名直接从列表回拨。
- 删除记录: 长按记录可单独删除。
- 全部清除: 使用右上角菜单清除全部记录。
- 导出: 以 CSV 格式导出记录。

8. 自动计划

为一周中的每一天安排保护（和VIP模式）的自动启用和停用。

- 1 打开设置**
在主屏幕上点击设置按钮。
- 2 选择计划**
两个独立部分：保护计划和VIP计划。
- 3 启用计划**
使用开关启用所需的计划。
- 4 配置日期**
为每周的每一天设置开始和结束时间。
- 5 保存**
保护将在设定时间自动启用和停用，即使重启后也有效。

示例：周一至周五09:00至18:00保护处于活动状态。

注意：

自动启用和停用在设定时间的30秒内发生。轻微延迟是正常的，具体取决于设备型号和操作系统版本。

9. 主屏幕小组件

PraeVIP 小组件让您无需打开应用即可监控和控制保护状态。

显示的信息

- 保护状态：盾牌图标 + 保护已启用或已停用。
- VIP 模式行（仅在保护和 VIP 均启用时显示）。
- 今日已拦截通话计数器。
- 一键启用/停用按钮。

如何添加小组件

1	长按主屏幕 在主屏幕空白处长按。
2	选择小组件 点击菜单中的小组件。
3	找到 PraeVIP 在可用小组件中滚动查找 PraeVIP。
4	拖到主屏幕 长按小组件拖到所需位置。

如果重启后小组件不更新，请移除后重新添加。

10. 高级设置

设置	说明	默认
拦截匿名号码	同时拦截隐藏或私密号码的来电。	已启用
保护计划	在设定时间自动启用/停用保护。	已停用
VIP 计划	在设定时间自动启用/停用 VIP 模式。	已停用

11. 常见问题

PraeVIP 会拦截 WhatsApp 和 Telegram 通话吗？

不会。PraeVIP 只过滤传统电话通话，VoIP 通话永不拦截。

手机短暂响铃，这正常吗？

在 Samsung、Xiaomi 和 Huawei 上，拦截在 0.5 秒内完成。在 Pixel、Motorola 和 Nokia 上响铃前完成。

可以拦截匿名号码吗？

可以。进入设置并启用拦截匿名号码。

PraeVIP 重启后还能用吗？

可以。PraeVIP 每次重启后自动重新激活。

如何清除记录？

打开记录，点击右上角菜单，选择全部清除。

PraeVIP 会收集我的数据吗？

不会。数据仅本地保存在设备上，从不与第三方共享。

哪些设备效果最好？

所有 Android 8.0+ 设备均可用。Pixel、Motorola、Nokia 支持响铃前拦截。Samsung、Xiaomi 在 0.5 秒内拦截。

可以为每天设置不同时间吗？

可以。在计划设置中可为每周每天单独设置时间。

12. 隐私与数据安全

PraeVIP 以隐私保护为核心设计理念。

数据类型	保存位置	是否共享
已拦截通话电话号码	设备本地数据库	从不
联系人姓名（如在通讯录中）	设备本地数据库	从不
通讯录联系人	不保存——仅在通话时实时查询	从不
使用数据和诊断	不收集	从不
位置	不收集	从不

权限与原因

权限	原因
READ_CONTACTS	检查来电号码是否在通讯录中。
READ_PHONE_STATE	检测来电（被动模式）。
READ_CALL_LOG	在部分 Samsung 设备上获取来电号码。
ANSWER_PHONE_CALLS	结束被拦截的通话。
POST_NOTIFICATIONS	显示服务运行通知（Android 13+）。
RECEIVE_BOOT_COMPLETED	重启后重新激活保护。

更多信息请访问 www.praevip.com/privacy-policy 查阅完整隐私政策。